

カタ・ホルダ対応表

●融着接続機・光ファイバカタ・ホットストリッパは同一メーカーのものをご使用ください。

ホルダ種別				融着接続機用ホルダ									
				住友電工		フジクラ				古河電工			
				FHS/FHM		FH-70/FH-60		FH-50		S712		S709	
カタ・ストリッパ種類													
				FHM		FH-70-250		FH-50		S712		S709	
対応する融着接続機シリーズ				TYPE-71, TYPE-66, TYPE-201e, TYPE-201, TYPE-25eM		70R+/R/S, 60R/S, 41S, 19R+/R, 18R, 12R/S, 11R/S		70R+/R, 60R, 50R, 19R, 18R, 17R, 12R, 11R/S		S123, S123 ver.2, NJ001		S122	
光ファイバカタ	住友電工	FC-8R-MC FC-8R-M 	○	○	○	○	○	○	△ ※2	○	△ ※2	○	
		FC-6RM-C 	○	○	△ ※3	△ ※3	△ ※3	△ ※3	△ ※3	△ ※3	△ ※3	△ ※3	△ ※3
	フジクラ	CT-50 	△ ※1	△ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		CT-08 	△ ※1	△ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1
	古河電工	S326 	△ ※4	△ ※4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホットストリッパ	住友電工	JR-6 	○	○	○	○	△ ※5	△ ※5	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4
	フジクラ	RS03 	○	○	○	○	○	○	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4
		HJS-03 	○	○	○	○	○	○	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4
		HJS-02 	○	○	○	○	○	○	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4
古河電工	S218R-plus 	△ ※5	△ ※5	○	○	△ ※5	△ ※5	○	○	○	○	○	

【凡例】 ○:適合 △:注意が必要

- ※1 ホルダが固定されないが使用可。
- ※2 ホルダの押し付け面の1mm程度手前でホルダが引っ掛かるので、口出し長が長くなる可能性大。
- ※3 ホルダをセットした時に隙間ができるが、蓋を閉じれば固定できる。
- ※4 セットした心線の高さや除去刃の高さに違いがあるため、断線する可能性あり。
- ※5 単心(0.25, 0.5, 0.9)ホルダ先端が除去刃部に当たる。1mm程度ずらせば可能。