

フィールドマスタMS2080A・ER-1003A/YP-1079Bセット

商品コード：13432300・13432200

メーカー：アンリツ/EDIC Systems

5G測定機能を新たに追加した、登録点検用フィールドマスタ



① ER-1003Aセット

② YP-1079Bセット

特徴

- 小型のスペクトラムアナライザと、2種類の基準信号発生器(携帯タイプ)を組み合わせたセット商品です
- 両セットともにドコモ社・KDDI社のバンドに対応しています
- DASの5G・4G登録点検に利用できます

仕様

商品名 ＜商品コード＞		① フィールドマスタMS2080A・ ER-1003Aセット <13432300>	② フィールドマスタMS2080A・ YP-1079Bセット <13432200>	
フィールドマスタ 本体	メーカー型番	MS2080A		
	周波数範囲	9kHz～6GHz		
	搭載オプション	0706	6GHzスペクトラムアナライザ	
		0031	GNSS受信機能	
		0883	LTE(FDD/TDD)測定機能	
		0888	5G NR(FDD/TDD)測定機能	
	バッテリー動作時間	2時間以上		
	本体寸法	290×212×96mm		
本体重量	3.8kg			
基準信号発生器	メーカー型番	ER-1003A	YP-1079B	
	出力周波数	10MHz(正弦波)		
	出力レベル	0dBm(50Ω)		
	安定度	<5×10 ⁻¹² (100秒)、<±5×10 ⁻¹¹ (1カ月)	30日間 <5×10 ⁻¹¹ (1カ月) <5×10 ⁻¹⁰ (1年) 短期安定度 <2×10 ⁻¹² (100秒)	
	立上り時間	6分(Lockまでの時間)、1×10 ⁻⁹ 以下	<6分(Lockまでの時間)、<7分 1×10 ⁻⁹	
	出力コネクタ	BNC		
	バッテリー動作時間	5時間	3時間	
	本体寸法	180×35×160mm	300×87×200mm	
本体重量	1.2kg	3.7kg		
共通	梱包想定重量	21kg	25kg	

構成品

構成品

フィールドマスタ(MS2080A)本体 Li-ionバッテリー×2(本体実装×1・予備×1)
ソフトキャリングケース ショルダストラップ付(本体実装) AC/DCアダプタ(AC電源コード2P変換付) SMA(P)-BNC(J)アダプタ
SMA(P)-BNC(P)ケーブル GPSアンテナ イーサネットケーブル(ストレート) USB 3.0ケーブル(A-typeC)
自動車用シガレットライター…② 基準信号発生器(ER-1003A)…① ルビジウム基準信号発生器(YP-1079B)…②
基準信号発生器用Li-ionバッテリー(実装)…① ルビジウム用Li-ionバッテリー×2(ルビジウム実装×2)…②
基準信号発生器用AC/DCアダプタ(電源コード付)…① ルビジウム用AC/DCアダプタ(電源コード付)…②
簡易操作マニュアル 取扱説明書(CD) 収容ケース…① 収容ケース×2…② 較正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

	商品名 ＜商品コード＞	レンタル料金 (月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
			半年	1年	2年	3年	5年
①	フィールドマスタMS2080A・ ER-1003Aセット ＜13432300＞	581,300円	387,500円	290,600円	お問い合わせください		
②	フィールドマスタMS2080A・ YP-1079Bセット ＜13432200＞	565,900円	377,300円	282,900円	お問い合わせください		

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

1週間：月額料金×25%(75%割引)
2週間：月額料金×50%(50%割引)
3週間：月額料金×75%(25%割引)

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2407-次回改定】